

Les Astuces du Technicien

UTILISER LES FONCTIONS

DU

CLAVIER A TOUCHE RADIO



1) MODIFIER UN CODE SECONDAIRE

EFFACER UN CODE SECONDAIRE CONNU

-Taper le code secondaire

Exemple : 1234 (code principal) + SET pendant 1s + SET > 7s mini la led du bas clignote + sélectionner le canal + saisir le code secondaire que l'on veut effacer ex : 5678 + SET >10 s mini.

1 2 3 4 + SET + SET >7s  + 5 6 7 8 + SET >10s

EFFACER TOUS LES CODES SECONDAIRES SANS LES CONNAITRE

-Taper sur le clavier

Exemple : 1234 + SET pendant 1s + SET > 7s la led du bas s'allume + SET > 10s

1 2 3 4 + SET + SET >7s  + SET >10s

2) REMETTRE A ZERO DES PARAMETRES

-Faire un appui maintenu de 20s sur la touche ADR au dos de l'automatisme. Durant l'appui les deux leds vont clignoter.



ADR>20s



3) CHANGER LE PROTOCOLE (si la motorisation est antérieure à 2006)

-Taper 000 000 + SET + ADR > 2s + Sélection du canal

0 0 0 0 0 0 + SET +  ADR>2s + 

Vous souhaitez en savoir plus...

Formation en salle : Solution pour portails et portes de garages

Service Client : 0 820 374 374 0,12€ TTC/mn

